

Drehscheibenapparat "CP"

BAUR SA

Corniche 9
CH-2024 St-Aubin-Sauges

Tél. +41 (0) 32 835 16 55

Fax +41 (0) 32 835 34 69

www.baur.ch

Beschreibung:

IP65

SWISS MADE



Drehscheibenapparat, fix oder mobil, durch Funk oder WiFi steuerbar. Der Drehscheibenapparat "CP" mit seiner robusten Konstruktion wurde für den Einsatz im Gelände entwickelt und erlaubt durch die rotierende Bewegung die Darstellung von Freund und Feind.

Kann aus der Entfernung mit Hilfe eines CRC4 (Funk Kommandogerät) oder von einer mit CiblesCOM ausgerüsteten Zentrale (einige Zusatzfunktionen sind vorhanden) gesteuert werden.

Bewegung:

Nur rotierende Bewegung des Scheibenbildes von der Position Neutral (Profil) zur Seite Freund oder Feind.

Einsatz:

Entwickelt für den Einsatz mit Scharfschuss, "Simunition" oder Lasersimulation.

Kaliber:

Es können Waffen vom Kaliber 5.56 bis 12.7 mm benützt werden.

Scheibenbilder:

Das universale Fixierungssystem akzeptiert Scheibenbilder aus Holz, Plastik oder Aluminium sowie spezifisch für den Anwender hergestellte Bilder aus verschiedenen Materialien.

Zubehör:

Alle Scheibenapparate sind mit einem APP Stecker ausgerüstet um eventuelle Zusatzgeräte anzubringen (LOMAH, Rückschusssimulator, usw.)



Scheibenapparat "CP" Typ CP91

Technische Daten:

Dimensionen: 330 x 310 x 230 mm
Gewicht: 12.5 kg (16.0 kg mit Akku)
Bewegungen: ca. 0.4 s (Rotation 90°)
Interfaces: WiFi (WLAN 802.11b)
Radio VHF (136-174 MHz)
Radio UHF (403-470 MHz)
Akkumulatoren: LiPo 12V/ 30Ah
NiCd 12V/ 7Ah
Anzahl Bewegungen (Rotation 90°)
bei 20°C: ~5500 (Akku LiPo)
~1500 (Akku NiCd)
Lebensdauer: 25 Jahre
Realisierte Tests:
Vibrationen, Schocks,
Temperature, EMV

Besonderheiten:

Kein Unterhalt nötig, kann 365 Tage/Jahr im Gelände gelassen werden

Alle Parameter des Scheibenapparates sind aus der Ferne abrufbar und, wenn nötig, veränderbar (ID, Sensibilität, Anzahl Treffer,...)

Im Funk-Modus (Stand-alone, keine Kommandozentrale notwendig) oder im WiFi-Modus (benötigt das Programm CiblesCOM sowie eine genügende WiFi Abdeckung)



Freund



Neutral



Feind

Zubehör:



Wandhalterung für Scheibenapp.



Aktivlautsprecher



LOMAH



CRC4

Minimale Anforderungen:

- kompatibles Kommandogerät